MNP75 интернет дугаарыг SessionTalk Softphone дээр тохируулах заавар АНДРОЙД



- 1. Аппликэшнийг татан авч суулгана.
- 2. Нэмэх тэмдэг дээр дарна.
- 3. Generic сонголтыг хийж орно.
- 4. Edit Account цонх гарч ирхэд заагдсан хэсгийг бөглөнө. Бөглөсөн жишээг арын хуудаснаас үзнэ үү.

16:05	⁸ նո1 .uti 78 ⁰	16:06	\$ #6.nll .nll 770	16:06	\$ ⁴⁶ ati .ati ഈ
4	SIP Accounts	← Create	Account	← Edit Account	\checkmark
		GENERIC	Generic	User details	
		V Pathephone	Pathephone	Account Name	
		free	Freephonie	Activate Account Disabled	
		🐫 sipgate	Sipgate UK	UserName	
		CALL Centric	Callcentric	Password	
No SIP Accounts				Display Name	
				Auth UserName	
				Server Details	
				Domain	
				Proxy	
				Advanced Settings	
			•		•

- 5. User details хэсгийн Password хэсэгт өөрийн MNP75 дугаарын нууц үгийг оруулна. Бусад хэсгүүдэд өөрийн MNP75 дугаарыг оруулж бичнэ.
- 6. Server Details хэсгийн Domain дээр ip-phone.mobinet.mn гэж тохируулна.
- 7. Бөглөж дууссаны дараа Activate Account хэсгийг Enabled болгон тохируулна.
- 8. Баруун дээд талын зөв тэмдэглээн дээр дарж хадгална.

 Хэрэв та өөрийн нууц үг болон бусад бөглөх хэсгийг зөв бөглөсөн бөгөөд таны дугаар нээлттэй бол Registered болон гарч ирнэ.



10. Тохиргоо хийсний дараах харагдах байдлууд:

11. Аппликэшнийг суулгах үед "Allow Softphone to send you notification" тохиргооны зөвшөөрөл гарч ирвэл Allow дээр дарж заавал зөвшөөрнө.

