MNP75 интернет дугаарыг SessionTalk Softphone дээр тохируулах заавар IPHONE



- 1. Аппликэшнийг татан авч суулгана.
- 2. Доорх зөвшөөрлүүдийг Allow дарж зөвшөөрнө.



- 1. Setting icon дээр дарж тохиргооны хэсэгрүү ор
- 2. Create Account цонхноос Generic SIP сонгоно.
- 3. Гарч ирэх цонхыг доорх байдлаар бөглөнө.
 - Display name: Аппликэшн дээр харагдах дурын нэр
 - Username: MNP75 дугаар
 - Password: MNP75 дугаарын нууц үг.
 - Domain: ip-phone.mobinet.mn
- 4. Enabled товчийг идэвхитэй болгоно.
- Баруун дээд булан дээр байрлах Save товчийг дарж хадгална.
 Хэрэв 3-5 хүртэлх үйлдэл хийгдэж болохгүй бол аппликэшнээс бүрэн гарч байгаад үйлдлийг давтана.

		6			6	\sim		
		യ 🏟	Cancel Cr	reate Account		Cancel	Create Account	Save
			Choose Generic SIP option if your VoIP provider is not listed below		ACCOUNT STATUS: Not Registered		\smile	
			GENERIC	Generic SIP	i	Account Name	Generic SIP	
1	2	Q	V Pathephone	Pathephone	í	Enabled		
	2	U	free	Freephonie	í	USER DETAILS		
	ABC	DEF	😃 sipgate	Sipgate UK	í	Display Name		
4	5	6	CALCEntric	Callcentric	í	UserName	username	
		140				Password	password	
GH	UNL	MINO				Domain	example.com	
7	8	9				ADVANCED SETTING	9S	
POPS	TUV	W007				Advanced		>
*	0	#					Delete	
	L.							
		£_}						
Contacts	History Keypad	Settings	_					

6. Тохиргоо хийж дууссаны дараах харагдах байдал.

			1
Settings SIP ACCOUNTS +	75858655		00 (G
IP ACCOUNTS			
✓ Generic SIP			
ISABLED			
	1	2	3
Incoming Calls >		ABC	DEF
Please disable ALL SIP accounts to set Incoming			
Call modes	4	5	6
	GHI	,K.	MNO
	7	8	9
	PORS	TLN	WXYZ
	*	0	#
	~	0	TT
		+	
		C.	
		2	£